

Il prodotto ha due tipi di batterie, entrambe al Litio.

Il ricevitore ha un cella di tipo 18650 di grande potenza, reperibile in commercio e facilmente sostituibile anche dall'utente finale. Il trasmettitore invece, per questioni di «peso» ha una cella agli ioni di litio che può essere sostituita solo da personale specializzato.

The product has two types of batteries, both lithium.

The receiver has a high-power 18650 cell, commercially available and easily replaceable even from end user. The transmitter, however, for reasons of "weight", has a lithium ion cell that can only be replaced by specialized personnel.

Avvertenze Specifiche per le batterie al litio:

Prima di ogni utilizzo, ricaricare sempre sia il trasmettitore che il ricevitore.

In caso di non utilizzo, ricaricare almeno una volta al mese.

Ricaricare quando il LED di carica lampeggia.

Scollegare dall'alimentatore una volta ricaricato.

Utilizzare solo alimentatori con potenza da 0.5 a 1 A.

Litium battery care:

Before using the product, take care to recharge both transmitter and receiver.

Recharge in any case each month.

Recharge when LED is flashing.

Once recharged, disconnect from power supply.

Use power supply with power from 0,5 to 1 A

Servizio post vendita

Tutti i prodotti Audio Design PRO sono conformi alle direttive in vigore e sono esaminati e testati prima di lasciare la fabbrica e, se usati correttamente, funzioneranno correttamente per diversi anni. Tuttavia, se dovete rilevare un problema, procedete come segue:

Contattate il rivenditore dove avete acquistato il prodotto e descrivetegli le difettosità rilevate.

Se non è possibile risolvere il problema con il rivenditore, ritornate il prodotto, preferibilmente nell'imballo originale o comunque con un imballo tale da proteggerlo, corredato dalla documentazione di acquisto.

Lo stesso rivenditore provvederà poi a inoltrarlo presso il nostro servizio assistenza.



Web



Canale youtube



Facebook

Microfono ad archetto con trasmettitore incorporato

UHF 10 canali e ricevitore con Jack 6.3 mm

Headset microphone with integrated transmitter

UHF 10 Ch and receiver on Jack 6.3 mm.

Mod **PMU 601HS**



Coppia di microfoni ad archetto con trasmettitore incorporato

UHF 10 canali e ricevitore con Jack 6.3 mm

2 Headset microphones with integrated transmitter

UHF 10 Ch and receiver on Jack 6.3 mm.

Mod **PMU 601HS2**



Complimenti per aver scelto un microfono ad archetto, wireless Audiodesign-Pro Mod PMU 601HS. Si tratta di un prodotto innovativo che consente l'utilizzo diretto del microfono ad archetto (UHF), sia con un mixer (ingresso Line In) sia direttamente con qualsiasi diffusore amplificato.

Thank you for purchasing an AudioDesign PMU 601HS wireless head set microphone. This item allow an easy connection both to a mixer and to a powered enclosure.

Main Features

Self pairing between Transmitter and Receiver.

Working Frequency: 640 - 654.70 Mhz (PMU 601 HS)

Working Frequency: 640-654.70 / 656-680 Mhz (PMU 601 HS 2)

Channels: 10 (PMU 601 HS) - 10+10 (PMU 601 HS2)

Transmission power: 10dbm

Condenser Microphone

Batteries: 3.7 V - 500 mA al Litio (transmittter) 18650 cell (receiver)

Frequency Response: 50-15.000 Hz

Power Supply: USB 5V 500 mA-1A

Working distance: 30 m

USB --> USB C cable included

Up to 5 systems can be used at same time.

Connections and controls

- Power switch:** Transmittter: Short press to switch on, Long press to switch off. Reciver: use the slide switch to power on/off.
- LED.** When is on, is red on microphone and green on receiver. if flashing need to be charged.
- Code:** Usually matching is automatic. Should it fail or if you need to use up to 5 units at same time, proceed as follows: turn on the receiver and the headset ad same time. Long press the microphone button e and the power LED will start flashing showing that the transmitter is ready for matching. Press once again the SET button on the headset to confirm. The LED will stop flashing and the LED on the receiver will become red. If you want to connect more units, repeat the procedure up to a maximum of 5 units, reminding to switch off the paired units.
- USB connection** for battery charge.
- LED:** at the end of charge, it switch off.
- + / - Volume Control**
- Fixed part** of the head set. The edge is protected by a rubber terminal.
- Flexible part** of the head set including the capacitor microphone.
- Jack 3.5 receiver connection.** Can be connected to a mixer or directly to a powered enclosure.

Caratteristiche Principali

Connessione trasmettitore ricevitore automatica.

Modello PMU 601HS: Frequenza di lavoro:

640-654.7 Mhz - 10 Canali

Modello PMU 601HS2: Frequenza di

lavoro: 640-654.7 / 656-680 Mhz - 10+10

Canali

Potenza di trasmissione 10dbm

Microfono a condensatore

Batterie 3.7 V - 500 mA al Litio

(trasmettitore) cella 18650 (ricevitore)

Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz

Alimentatore: USB 5V 500 mA-1A

Distanza di lavoro: 30 m

Cavo USB --> micro USB incluso

Adattatore Jack 3,5 --> Jack 6,3 incluso

Fino a 5 sistemi possono essere utilizzati contemporaneamente.

Connessioni e controlli

- Accensione.** Nel trasmettitore, premere brevemente per accendere e a lungo per spegnere. Nel ricevitore muovere l'interruttore a slitta.
- LED.** Quando si accende, è rosso nel microfono e verde nel ricevitore. Se la luce lampeggia indica la necessità di ricaricare.
- Pulsante** per cambiare la frequenza di trasmissione. Normalmente la sincronizzazione è automatica ma se non dovesse avvenire o se si desidera utilizzare più microfoni contemporaneamente (fino a 5), procedere come segue: Accendere trasmettitore e ricevitore contemporaneamente. Premere a lungo il pulsante sul microfono fino a che il LED power inizia a lampeggiare indicando che il trasmettitore. Premere nuovamente il pulsante per confermare. Il LED smetterà di lampeggiare e il led sul ricevitore diventerà rosso, per indicare che la sincronizzazione è avvenuta correttamente. Se si desidera utilizzare fino a 5 set, contemporaneamente, ripetere la procedura con il prossimo archetto, ricordando prima di spegnere ogni set già abbinato.
- Presa USB** per la ricarica della batteria
- LED:** si spegne a fine carica.
- Controlli del volume** + / -
- Parte rigida** dell'archetto. Termina con una protezione in gomma.
- Parte flessibile** dell'archetto con capsula microfonica integrata.
- Ricevitore** con connessione Jack 3.5. Si può installare su un mixer o direttamente in un diffusore amplificato.

Il modello PMU 601 HS 2 ha le stesse funzioni ma il ricevitore ha 10+10 canali con set di frequenze separate per i due trasmettitori.